

Einbauleuchtenset Moonlight emotion 12 V DC 3,6 W Rahmenfarbe schwarz L&S



Artikel-Nr.
E6466179

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
00000000

Produktdetails

Abstrahlwinkel	110 Degree
Anzahl LED	36 + 36
Betriebsspannung	12 V/DC
Breite	77 mm
Einlass-Ø	68 mm
Energieeffizienzklasse	F
Hersteller / Marke	L & S
Höhe	13,5 mm
Lebensdauer	30000 h
Leistung	3,6 W
Rahmenfarbe	schwarz
Schutzart	IP20
Zuleitung	2000 mm

Eigenschaften

bestehend aus:3 Stück Einbauleuchte Moonlight 68: 12 V DC

- 3,6 W
- schwarz
- Lebensdauer 3000 h
- Schutzart IP20
- Abstrahlwinkel 110 °1 Stück Emotion 1-Kanal Funksteuerung Serie Frankfurt: Steuersystem für LED Emotion Leuchten
- Steuerung über Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt
- stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß
- inkl. LED Konverter, Anschlussleitung, Steuerung und Verteiler
- max. Reichweite 10 mFunktion Emotion:
- An/Aus und Dimmen per Tastendruck, Farbtemperatur regelbar über Drehrad (Emotion Funkfernbedienung Serie Frankfurt)
- Memory-Funktion: Speicherung der letzten Einstellung
- Auto On: Einstellungen bleiben auch nach Stromverlust erhaltenSmart Home-Anbindung möglich mit L&S Emotion Home Base (Art. 2000484)1 Stück LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt: stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- Dimmfunktion
- in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt
- eine Fernbedienung pro Steuerung möglich
- inkl. Wandhalterung für Fernbedienung

Hinweise

Rahmenfarbe schwarz